FICHE D'ACTIVITÉ



Séquence S24 :

Comment automatiser le jardin d'intérieur ?

Activité 24.2 : Comment contrôler la durée d'éclairage ?



Fait

Cycle 4	J'ai réussi mon travail si (niveau de maîtrise : I/F/S/T ou couleurs)			
Niveau : 3ème	(Domaine) Compétence Socle	Objectif (déclinaison)	Moi	Prof.
	(D1-1) Maîtriser l'expression écrite	Je rédige mes traces écrites correctement		
Durée : 75 minutes	(D1-3) Utiliser l'algorithmique et la programmation	Je sais identifier les variables statiques et dynamiques		
	(D1-3) Utiliser l'algorithmique et la programmation	Je sais modifier un programme en suivant une consigne		

<u>Fiches de synthèse : : IP-2-3-FE2a / IP-2-3-FE2b</u>

Collège F. Mitterrand @ Créon <u>club-techno.org</u>

Objectifs de l'activité :

- Connaître les éléments qui composent le système Grove

- Modifier un programme et observer les conséquences des modifications

1°) Comment simuler un éclairage artificiel ? : (durée : 5 minutes)

Nous ne pouvons pas dans la salle de classe mettre en place un système identique à ceux existant pour les jardins d'intérieur. Cependant, avec du matériel électronique et informatique ainsi qu'un peu d'imagination, nous allons pouvoir nous comporter comme des ingénieurs programmateurs.

Nous allons simuler les lampes par une DEL (Diode Electro Luminescente) et le système de gestion de l'éclairage par différents éléments du système **Grove** reliés à une carte programmable nommée **Arduino Uno R3**.

Nous utiliserons toujours mBlock dans nos activités par souci de facilité (et parce qu'il lit les fichiers Scratch)

2°) Comment faire clignoter une DEL ? : (durée : 20 minutes)

Comme dans l'activité précédente (voir fiche activité 24.1), nous allons commencer par faire clignoter une DEL.


1. <u>Le montage</u>:


30/07/20

✔ Le shield Grove doit être installé délicatement sur la carte Arduino


Le module DEL doit être relié par un câble Grove à la **sortie numérique D3** du shield

- ✓ Mais il manque quelque chose ... où est la DEL ?????
- ✓ Tu trouveras 3 DELs de couleurs différentes dans une pochette en plastique. Choisis-en une
- Observe la DEL. Une de ses 2 branches est plus longue que l'autre : c'est l'anode (ou borne +), la plus courte est la cathode (ou borne -). Si on regarde la DEL de dessus, on reconnaît de quel côté est la cathode par le méplat qui s'y trouve (un méplat est une zone plane et coupée dans un cylindre





- ✓ Vérifie que l'interrupteur sur le côté du shield Grove soit bien sur 5V et non 3,3V
- Connecte la carte Arduino à l'ordinateur par le câble USB et vérifie les points énumérés dans la fiche méthode Arduino – Grove (menu « connecter », « port série », vérifier le choix de la carte Arduino, « Téléverser le microprogramme » …)
- Vérifie que l'extension « Uno & Grove » est bien sélectionnée en allant dans le menu « Choix des extensions » et en cochant « Uno & Grove »



Nom / Prénom de l'élève : ______ Nom du groupe : _____ Classe : _____

2. Le programme : Refais le programme ci-contre dans mBlock quand Pressé Modifie-le afin qu'il corresponde au montage sur la photo (on veut allumer la DEL sur la sortie numérique D3 répéter indéfiniment du shield Grove et non la DEL sur la broche 13 de la carte mettre l'état logique de la broche 13 à haut Arduino). Teste-le ensuite. attendre 1 secondes Quelles modifications as-tu effectuées dans cette séquence mettre l'état logique de la broche 13 à bas d'instructions? attendre 1 secondes ✔ Modifie le programme pour augmenter la durée d'éclairement par 4 et la durée d'extinction par 2. Fais-le vérifier par le professeur. 3°) Comment simuler une programmation d'éclairage en fonction de l'heure?: (durée: 25 minutes) Nous allons simuler un éclairage domestique programmable, c'est-à-dire un éclairage qui se met en marche à heure fixe et qui s'éteint aussi à heure fixe. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction actuel seconde qui se trouve dans les instructions « capteurs ». Cette instruction sert à afficher les secondes de l'heure et à les prendre en compte dans la programmation. On peut aussi utiliser les minutes, heures, jours, mois ... avec cette instruction. Le décompte des secondes va nous servir à simuler le décompte des heures de la journée (24 h = 60 secondes). Recopie le programme ci-contre et exécute-le ✔ Observe le programme et détermine à quoi correspondent les secondes en heures si 0 secondes correspondent à mettre l'état logique de la broche 7 à bas minuit (soit 0h00): ■ actuel : 20 secondes = ___ actuel seconde ▼ = 20 alors actuel : 50 secondes = _____ mettre l'état logique de la broche 7 à bas ✔ A combien de secondes correspond 12 h (midi) ? Comment dire Jour! pendant 30 secondes trouves-tu cela? actuel seconde ▼ = 50 alors mettre l'état logique de la broche 7 à haut dire Nuit! pendant 30 secondes « Actuel secondes » est appelée une variable : sa valeur est utilisée dans le programme. Il existe des variables dites « statiques » dont la valeur est fixe et des variables « dynamiques » dont la valeur varie pendant le programme. ✓ « Actuel secondes » est-elle une variable statique ou dynamique ? Justifie ta réponse : ✔ Complète le tableau ci-dessous afin d'avoir des équivalences entre secondes et heures : À ... heures À ... heures secondes correspond secondes correspond 12 h (midi) 0 s 0 h (minuit) 14 h 2 h 4 h 16h 6 h 18 h 8 h 20 h 10 h 22 h Imaginons que ce ne sont plus des lumières mais un système de chauffage qui est piloté par la carte. Nous voulons chauffer (= DEL allumée) entre 6h et 8h le matin, entre 12h et 14h et entre 18h et 22h. Modifie ton programme (tu devras rajouter une boucle « si ») pour cela. Teste-le et appelle le professeur. Trace écrite de cette partie : J'ai appris que, j'ai réalisé, j'ai découvert ...

Nom / Prénom de l'élève : Nom du groupe : _ Classe :